

# 智慧型複合式受信總機 QA16

## 特點

- 火警及瓦斯獨立專用之快速功能系統顯示區，易辨別不同訊號，使用者可依其不同顯示區緊急程度做快速查詢，並一一消除。
- 面板有快速警報顯示區，能及時將動作警報區、斷線區、故障區總筆數顯示，絕不遺漏任何一筆資料。
- 若遇定址設備有重複編碼之狀況，則可由總機面板顯示狀況，減少查修時間，輕易排除。
- 總機可設定回路隔離，且不影響主系統整體之運作，亦可對於定址式探測器或中繼器設定暫時隔離。
- 本機依現場作業需要，主機可設定自保或不自保，作自動復歸或自保之記憶功能與否。

## 特性

- 系統資料庫儲存於非揮發性記憶體，若更新升級時，使用攜帶式個人電腦，即可現場執行改變，非燒錄IC方式設定。
- 自我檢測功能，可針對每一定址探測器或模組動作、斷線、隔離等檢測及輸出連動之功能，亦可設定單區測試，指定任一回路模組進行測試。
- 廣播移報、排煙移報、洒水輸出地區音響個別開關控制。
- 火警動作優先顯示，當總機於操作過程有火警訊號直接以火警動作顯示為優先。
- 連結圖控電腦主機，可直接有電腦主機操作總機靜音、復舊及關閉連動區域。
- 系統提供密碼保護，以保障軟體程式勿因不慎誤改規劃中動作方式。
- 具年、月、日、時、分、秒時鐘功能並能即時校時。
- 操作面板採背光式全中文文化液晶顯示器設計(320x240)，中文20字x15行或英文600字元，可達到同時顯示6筆以上警報內容。



## 規格

說 明	備 註
電 源 裝 置	AC110V或AC220V 50/60Hz 其他規格亦可訂製
預 備 電 源	DC 24V 4Ah 以上密閉式蓄電池 視電池容量，本機會自動調節功能
充 電 電 壓、電 流	DC 26V 100mA~1000mA
回 路 電 壓、電 流	DC24V 短路電壓 5V 30mA以下
外 線 阻 抗	往返40Ω以下
系 統 數	250個中繼器/1系統 可依現場需求擴充
傳 送 方 式	數位信號串列傳輸
蓄 積 時 間	0~40秒 可依需求設定
顯 示 功 能	火警、瓦斯等各狀況區域總數 LCD:各區中文(英文)說明 95mm x 125mm(20字x15行)
主 音 響	蜂鳴器(距離1公尺85分貝以上)
熱探測器裝設數	無數量限制/每只中繼器 有內阻(電子式)除外
煙探測器裝設數	可達30個/每只中繼器 本廠產品
機 身 材 質	1.6mm以上鋼板
顏 色	珍珠白灰色
附 屬 機 能	廣播移報・造景盤・遠端傳輸遙控 圖控軟體・人機介面・列表機 訂製品