

類比式火警受信總機(圖控) AN16(圖控)

- 特點**
- 類比信號傳輸，模組化設計，系統配置更靈活。
 - 可調整各類比探測器之靈敏度設定，高達有九個等級。
 - 具有預警警示之功能，當個別之定址點類比值持續升高到預警之界線，但尚未達到火警狀態時，可先期預警，以增加事件確認時間，避免誤報狀況發生。
 - 符合消防法令具有火警及瓦斯獨立專用之快速功能系統顯示區，易辨別不同訊號，使用者可依其不同顯示區緊急程度。
 - 能將定址監控點依讀取時間設定以數值曲線明確顯示變化狀況，並將此訊息直接顯示於中文字元LCD螢幕(320×240)液晶顯示器上，依探測器現場之環境，隨時顯示溫度或煙濃度變化之數值及曲線，不需另外擴充設備。
 - 本機依現場作業需求，可設定自保或自動復歸之功能。
 - 總機本身針對重設位置碼，可由總機面板直接顯示，簡易排除重號狀態。
 - 觸控液晶畫面即可快速鎖定該火警樓層之平面配置，達到有效率圖形監控。

- 特性**
- 系統自我檢測功能，可針對每一類比探測器或模組做動作、斷線、隔離等檢測及輸出連動之功能，可選擇單區或全區隔離。
 - 可直接於總機操作手動或自動切換日夜間動作模式。
 - 可於總機之操作面板或軟體程式上，調整探測器之靈敏度或設定警報之溫度，可依探測器之群組或單顆調整，並可設定不同之時段動態調整。
 - 明確的獨立個別開關廣播、排煙、洒水、燈號設計，可以快速簡單初步操作。
 - 系統提供密碼保護，以保障軟體程式勿因不慎誤改規劃中動作方式。
 - 系統搭配類比探測器具有雷射TOUCH測試方式，不需複雜拆卸即可達成。(選配功能)
 - 具年、月、日、時、分、秒顯示，可由總機即時校正。



規格

說	明	備	註
電 源 裝 置	AC110V或AC220V 50/60Hz	其他規格亦可訂製	
預 備 電 源	DC 24V 4Ah 以上密閉式蓄電池	視電池容量，本機會自動調節功能	
充 電 電 壓、電 流	DC 26V 100mA~1000mA		
回 路 電 壓、電 流	DC24V 短路電壓 5V 30mA以下		
外 線 阻 抗	往返40KΩ以下		
系 統 數	250個中繼器/1系統	可依現場需求擴充	
傳 送 方 式	數位信號串列傳輸		
蓄 積 時 間	0~40秒	可依需求設定	
顯 示 功 能	火警、瓦斯等各狀況區域總數 LCD:各區中文(英文)說明	95mm x 125mm(20字×15行)	
主 音 響	蜂鳴器(距離1公尺85分貝以上)		
熱探測器裝設數	無數量限制/每只中繼器	有內阻(電子式)除外	
煙探測器裝設數	可達30個/每只中繼器	本廠產品	
機 身 材 質	1.6mm以上鋼板		
顏 色	珍珠白灰色		
附 屬 機 能	廣播移報・造景盤・遠端傳輸遙控 圖控軟體・人機介面・列表機	訂製品	