

手動啟動箱/聲光警報器/放出表示燈 YH-03232/AH-03127BS YH-03233

手動啟動箱

規格	型 號	YH-03232
	動 作 電 壓	DC 24V
	功 能 操 作	緊急啟動/暫停按鍵開關 自動/手動鑰匙鎖
	表 示 能 力	電源燈、放射燈、火災燈 啟動燈、暫停燈、自動燈、手動燈
	顯 示 幕	放射倒數秒數顯示 (秒數與控制盤同步)
	顏 色	紅色
	機 身 材 質	1.2mm鋼板
	尺 寸	H165mm x W165mm x D50mm



數位型專用

YH-03232

聲光警報器(電子式蜂鳴器)

特性 • 本產品適用在火警系統、保全系統及工業警示系統，藉由聲與光結合提供視聽兼備的警示效果來符合有雙重功能要求之場所。

功能 • 內建32種可調式音階，提供使用者多元化選擇。
• 高音貝輸出，低消耗電流。
• 使用高透光率燈罩，將亮度提升至最高。
• 內附音量控制功能。
• 2組輸出/輸出接點，方便安裝。
• 內具13顆LED燈。

規格	工 作 電 壓	24V DC
	動 作 電 流	14.5mA(24V DC) (tone 3)
	動 作 音 響	距離1公尺114分貝
	音 量 控 制	可調降20分貝
	防 水 級 數	IP44
	周 圍 容 許 溫 度	-25℃~+80℃
	材 質	ABS 防火塑膠
	重 量	約270g
	尺 寸	D92.5mm x H110mm



聲光警報器

AH-03127BS

放出表示燈

規格	動 作 電 壓	24V DC
	顏 色	紅色
	機 身 材 質	0.8mm鋼板
	尺 寸	H 150 x W 400 x D60mm



放出表示燈

YH-03233